



PATIENT REGISTRATION FORM
PLR (PCT)

Ticker's Date: 1/20/2022

PATIENT INFORMATION					
Patient's last name: Constance	First (F)	Middle (M)	(Choose an item)	Marital status: Married	
Is this your legal name?	If not, what is your legal name?		Former name	Birth date	Age
<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	(Legal Name)		(Former Name)	5/2/1975	(Age) 46
Address: (Address) P.O. Box, City, ST ZIP Code			Home phone no.:	Mobile phone no.:	
Social security no.:			(Phone)	011 1786(25)	
Occupation:	Employer:	Employer phone no.:		(Phone)	
(Occupation)	(Employer)	(Employer)			
Choose clinic because/referred to clinic by (Please choose one option)			<input checked="" type="checkbox"/> Dr. T. Smith	<input type="checkbox"/> Other	
Other family members seen here: (Other patients)					
OTHER MEDICAL INFORMATION					
Person responsible for bill:	Birth date:	Address (if different):		Home phone no.:	
(Responsible party)	(Birthdate)	(Address)		(Phone)	
Is this person a patient here?	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		Is this patient covered by insurance? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
Occupation:	Employer:	Employer address:		Employer phone no.:	
(Occupation)	(Employer)	(Address)		(Phone)	
Please indicate primary insurance: (Choose an item) (Other insurance)					
Patient's name:	Subscriber's U.S. no.:	Birth date:	Group no.:	Policy no.:	Co-payment:
(Name)	(SSN)	(Birthdate)	(Group #)	(Policy #)	(Co-pay)
Patient's relationship to subscriber: (Choose an item) (Other: Relationship to subscriber)					
Name of secondary insurance (if applicable):	Subscriber's name:	Group no.:	Policy no.:		
(Secondary insurance)	(Name)	(Group #)	(Policy #)		
Patient's relationship to subscriber: (Choose an item) (Other: Relationship to subscriber)					
IN CASE OF EMERGENCY					
Name of emergency contact (Please print name and address):			Relationship to patient:	Home phone no.:	Work phone no.:
			(Relationship)	(Phone)	(Phone)

Imprimantes mobiles A4 pour
des impressions où vous voulez

PJ-822 / PJ-823 / PJ-862 / PJ-863 / PJ-883 Fiche Produits

Imprimantes conçues pour les moments où vous en avez le plus besoin

Ces imprimantes mobiles compactes offrent une solution d'impression durable "sur le terrain", telles que les activités de vente et services, de logistique, de sécurité publique et services d'urgence. Les connectivités Bluetooth, Wi-Fi et USB-C permettent de se connecter facilement aux smartphones, tablettes et PC portables.

- Caractéristiques Principales :**
- Design compacte et robuste
 - Vitesse d'impression rapide, jusqu'à 13,5 ppm
 - Options de connexion variées : USB-C, NFC, Bluetooth et Wi-Fi
 - Batterie Li-ion conçue pour durer jusqu'à 600 pages A4
 - Compatibilité AirPrint & Mopria™ pour imprimer sans pilote d'imprimante



Général

Dans l'emballage	Câble USB (Type A -Type C) Guide d'installation rapide Tissu de nettoyage
Langues	Allemand, Anglais, Danois, Espagnol, Finnois, Français, Italien, Néerlandais, Norvégien, Portugais, Suédois

Dimensions & Poids

Sans l'emballage	255 mm (L) x 55 mm (P) x 30 mm (H) 610 g avec batterie ³ 430 g sans batterie
------------------	---

Caractéristiques intégrées

Technologie d'impression	Thermique Direct
Résolution d'impression	PJ-822 PJ-862 : 203 dpi PJ-823 PJ-863 PJ-883 : 300 dpi
Vitesse d'impression max.	76,2 mm/sec ¹
Largeur d'impression max.	203,2 mm
Longueur d'impression max.	279,4 mm
Largeur du support min.	Feuille découpée de 148 mm (A5) Rouleau de papier 210 mm (A4)
Largeur du support max.	Feuille découpée de 215,9 mm (Format lettre / légal) Rouleau de papier 215,9 mm (Format lettre / légal)
Épaisseur du support	0,16 mm ou moins
Tailles du support	A4, A5, Lettre, Légal, continu
Types de supports	Feuille, Rouleau en continu
Capacité de la batterie (en option)	1750 mAh
Rendement de la batterie (en option)	Approx. 600 feuilles A4 ¹
Temps de chargement de la batterie	2 heures (avec adaptateur d'alimentation optionnel)
Interfaces	Toutes les références: USB Ver.2.0 (Vitesse max.) (Type C) PJ-862 PJ-863 PJ-883 : Bluetooth v5.2 (Classic + BLE) NFC (pour appairer – Android uniquement) PJ-883 : LAN sans-fil IEEE802.11a/b/d/g/i/n 2.4GHz and 5GHz bandes de support
Profils Bluetooth	SPP, OPP, HCRP (Bluetooth Classic), GATT (énergie basse), support iAP

Sécurité Wi-Fi	Méthode d'authentification (schéma crypté) Mode infrastructure: Système ouvert (Non/WEP64/WEP128) Clé d'authentification commune (WEP) WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE (TKIP+AES) WPA3-SAE (AES) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES) TLS 1.0/1.1/1.2/1.3 Méthode d'authentification (schéma crypté) Mode direct sans-fil: WPA2-PSK (AES) WPS (Wi-Fi Protected Setup) 802.11i
Commandes d'imprimante	Graphique matriciel ESC/P Legacy(ESC/P_P) ESC/P Brother(ESC/P_B) Modèle P-touch Émulation ZPL II
Polices et tailles	<ESC/P> Police d'image: Gothic (16, 24, 32dot), Letter Gothic Bold, Helsinki (16, 24, 32, 48dot), Brussel, San Diego, Brougham (24, 32, 48dot) Police de Schéma: Gothic, Letter Gothic, Helsinki, Brussel (Max: 400dot) <Modèle P-touch> Police de schéma: Gothic, Letter Gothic, Helsinki, Brussel (Max: 400dot) <Émulation ZPL II> Police d'image: "A","B","C","D","E","F","G","H" Police de schéma: "0"
Mémoire	RAM: 256 Mo Flash: 64 Mo (Zone utilisateur: 30 Mo)
Code-barres interne	Linéaire: <Commun> CODE39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), POSTNET, GS1 DataBar (RSS) <Mode ESC/P additionnel> CODE93, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode <Modèle P-touch additionnel> Code-barre mail intelligent <Mode ZPL II additionnel> CODE93, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Code-barre mail intelligent, Industrial 2-of-5, Standard 2-of-5 2D : <Commun> QR Code, PDF417, MaxiCode, Aztec <Mode ESC/P additionnel> Micro QR Code, MicroPDF417, DataMatrix <Modèle P-touch additionnel> GS1 Databar Composite, Micro QR Code, MicroPDF417, DataMatrix <Mode ZPL II additionnel> GS1 Databar Composite, MicroPDF417, DataMatrix

Prise en charge des systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 macOS 10.15 / 11 / 12 Linux Red Hat and Debian
Kit Windows	Microsoft® Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
Kit Mobile	Android v8 et plus iOS v11 et plus Supports de communication Bluetooth de la version 12.2 et plus. Nécessite le développement d'une application avec Brother SDK. Plus d'informations sur https://support.brother.com/g/b/countrytop.aspx?c=fr&lang=fr
Logiciels	P-touch Editor – logiciel de création d'étiquette code-barre Brother Print Service Plugin – impression sans pilote depuis les appareils Android (version 5.0 et plus récent) Mobile Deploy App – configuration d'imprimante à distance Brother Font Manager – outil de téléchargement de police (Windows® seulement via USB) ⁴ Printer Settings Tool – logiciel de configuration d'appareil (Windows® seulement via USB) BRAdmin Pro 4 – management d'appareil (Windows® seulement)

Environnement

Température de fonctionnement	Impression avec batterie / Adaptateur voiture: -10°C à 50°C Impression avec Adaptateur secteur : -10°C à 40°C Chargement : 0°C à 40°C
Humidité de fonctionnement	20% à 80% sans condensation
Température de stockage	-20°C à 60° C
Humidité de stockage	10% à 90% sans condensation

Consommables

Type de support	Feuille découpée en papier : PA-C-411 (100 feuilles A4) Rouleau de papier : PA-R-411 Largeur A4 / 100 feuilles longueur A4 (6 rouleaux par boîte)
------------------------	--

Accessoires en option

Gestion du papier	PA-RH-600 Porte-rouleau papier PA-PG-003 Guide papier (PJ-822/823) PA-PG-004 Guide papier (PJ-862/863/883)
Batterie Li-ion	PA-BT-002
Etui de transport	PA-CC-500 Sacoche de transport PA-RC-001 Etui de protection (Classé IP54) PA-RB-001 Housse de protection en caoutchouc
Adaptateur secteur AC	PA-AD-600AEU
Adaptateur de charge USB sur secteur	PA-AD-003EU Prise USB Type-C 2-pin EU PA-AD-003UK Prise USB Type-C 3-pin UK
Adaptateur pour voiture	PA-CD-600CG Allume-cigare (15V) PA-CD-600WR Câble permanent (15V)
Support boîte à gant	PA-CM-500

¹ Soumis aux conditions de test standard de Brother, avec un papier format A4 et le Motif JAITA J1 (1.9% de couverture) à 23°C de température, via USB et utilisant la batterie Li-ion avec une charge complète ou sur secteur.

² PJ-883 uniquement.

³ En option – PA-BT-002.

⁴ Une licence est nécessaire pour l'utilisation des polices.

⁵ Pour des informations supplémentaires sur le matériel fourni, contacter le service Brother local.

Toutes les spécifications sont correctes au moment de la création de la fiche produit et sont sujettes à modification. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de produits sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

BIE Planification de produits: Dernière mise-à-jour 15/04/2024